

Por cada factura de usuario indenticado se deberá informar lo sigu

codigo_empresa	Alfanum(4)	obligatorio
razon_social	Texto(50)	obligatorio
cuit	int(11)	obligatorio
legajo	int(7)	obligatorio
matricula	int(7)	obligatorio
identificado	int(1)	obligatorio
nis	Alfanum(20)	solo obligatorio si identificado es 1
facturo	int(1)	solo obligatorio si identificado es 1
nro_factura	Alfanum(32)	solo obligatorio si identificado es 1
fecha_emision_factura	Fecha	solo obligatorio si identificado es 1
tarifa_aplicada	Alfanum(5)	solo obligatorio si identificado es 1
monto_facturado	Decimal(8,2)	solo obligatorio si identificado es 1
consumo [KWh]	Decimal(8,2)	solo obligatorio si identificado es 1
potencia_pico[KW]	int	solo obligatorio si identificado es 1
potencia_fuera_pico[KW]	int	solo obligatorio si identificado es 1
abono	int(1)	solo obligatorio si identificado es 1
monto_abonado	Decimal(8,2)	solo obligatorio si identificado es 1

Tabla de tarifas

codigo_tarifa	descripcion
T1AP	ALUMBRADO PUBLICO
T1GAC	SERVICIO GENERAL DE ALTO CONSUMO
T1GBC	SERVICIO GENERAL DE BAJO CONSUMO

T1GE	SERVICIO GENERAL ESTACIONAL
T1R	RESIDENCIAL
T4R	RURAL RESIDENCIAL
T4NR	RURAL NO RESIDENCIAL
T1RE	RESIDENCIAL ESTACIONAL
T1RS	TARIFA SOCIAL RESIDENCIAL
T4RS	TARIFA SOCIAL RURAL
T1RP	ELECTRODEPENDIENTES RESIDENCIAL
T4SE	ELECTRODEPENDIENTES RURAL
T1GBP	ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO
T2BT	T2 DE BAJA TENSIÓN
T2MT	T2 DE MEDIA TENSIÓN
T3BT	T3 DE BAJA TENSIÓN
T3MT	T3 DE MEDIA TENSIÓN
T3AT	T3 DE ALTA TENSIÓN
T5BT	T5 DE BAJA TENSIÓN
T5MT	T5 DE MEDIA TENSIÓN
T5AT	T5 DE ALTA TENSIÓN
T6BT	T6 DE BAJA TENSIÓN
T6MT	T6 DE MEDIA TENSIÓN

iente:

Código de la empresa otorgado por el OCEBA (el utilizado en el sistema de calidad)
Razón social del usuario o asociación
CUIT del usuario o asociación
legajo informado en el archivo descargado de la web de OCEBA de Tarifa cero
matrícula informada en el archivo descargado de la web de OCEBA de Tarifa cero
1 si el usuario es identificado por la distribuidora y 0 en caso contrario. Si identificado es 1 entonces se completan los campos siguientes.
Nis o identificador del suministro del usuario, según lo informado en el sistema de calidad
Si facturo conforme Ley Nº 15.192, Decreto Nº 1022/2021; Res. MlySP Nº 335/2021, Circulares OCEBA Nº 2, 3 y 6 (punto a), entonces 1. Caso contrario (punto b) 0
Nro de factura o liquidación de servicio
Fecha de emisión de la Factura. Formato de la fecha: DD/MM/AAAA si facturo es 1 entonces: la tarifa que hubiera aplicado Ej. T1R (Campo codificado, ver tabla de tarifas abajo). Si facturó es 0 entonces la tarifa aplicada.
si facturo es 1 entonces: El monto que hubiera facturado Ej: 1233,33. si facturo es 0 entonces el monto realmente facturado.
Consumo facturado Formato: Separador decimal coma. Ej: 1233,33
Potencia facturada Formato: Separador decimal coma. Ej: 1233. A los usuarios que no se les factura potencia el valor es 0 (cero)
Potencia facturada Formato: Separador decimal coma. Ej: 1233. A los usuarios que no se les factura potencia el valor es 0 (cero)
Si abonó la factura de forma completa es 1. Caso contrario 0
Monto abonado por el usuario. Tener en cuenta que si abono es 1 entonces debe coincidir con monto facturado y si es 0 entonces el monto parcialmente abonado por el usuario.

